

Enkel Veiledning for å komme igang med Holars 120.

Viktig: I eksemplene med SMS meldingene i denne manual så betyr 'XXXX' ditt fire sifrede passord og underscore " _ " = mellomslag.

1. For å kunne kople opp Holars 120 til smart-security eller GPRS-programmering via Configuration-tool, så må følgende være oppfylt:

- a. Holars 120 har et SIM kort. Pin koden må være av.
- b. Strømmen er tilkopleet.
- c. SIM kortet må kunne sende sms, ha tale og datatrafikk.

2. Disse SMS komandoer må sendes for å forberede for oppsett mot configuration-tool eller smart-security.

- a. Send først *EN* som SMS til enheten. (svarer: Language changed to english)
- b. Send SMS for å endre passord *0000_PSW_XXXX*.(svarer: password succesfully changed)
- c. Send følgende for å legge inn ditt nummer som administrator *XXXX_NRI:4712345678* (svarer :number No1:4712345678 is set)
- d. Send *XXXX_setgprs:apn:internet.public* (svarer: setgprs:apn:internet.public) Dette er telenors apn adresse. Du må finne rett APN-adresse for rett SIM-leverandør.

NB!! Enheten skal ikke være tilkopleet til med USB kabel når SMS-programmeringen skjer.

Programmering via GPRS med Configuration-Tool (PC-Program)

1. Aktivere GPRS koplingen mellom Holars120 og serveren. Hvis man skal programmere den via configuration-tool.

- a. Last ned Configuration-tool her: <http://holars.no/produkt/11471/configuration-tool-eldes-lastes-ned-gratis/>
- b. Send melding med følgende tekst: *XXXX_stconfig* (Du vil få svar med enhetens IMEI-nr)
- c. Åpne configuration-tool og trykk på remote connection --> Velg device Esim120 --> velg via remote server og trykk siden på next.
- d. Tast in enhetens Imei-nummer og trykk på Connect. Oppkoplingen vil være aktiv i 20 minutter eller tils du trykker på disconnect.

2. Stop session

- a. Hvis oppkoplingen ikke stenges ned etter 20 minutter kan du sende tekstmelding til

Holars120 for å avslutte programmerings session:

- a. *Send XXXX_endconfig* (Enheten koples ned fra serveren)

Nå kan du konfigurere Holars 120, oppdatere databasen eller laste ned logg.

Programmering via Smart-Security (Skytjeneste)

1. **Legge til Holars 120 i Smart-Security så administrasjon skjer via en webside. Denne må brukes hvis man vil ha mulighet å åpne dør via APP. (Anbefales for større bedrifter med mange brukere og for brukere med MAC)**
 - a. Gå til Smart-security's webside og registrer deg som kunde. Link til smart-security: <https://security.eldes.lt/en/user/login.html>
 - b. Send meldning med følgende tekst: *XXXX_SMART:ON*
(Når du sender dette blir Smart-Security aktivert på din Holars 120)
 - c. Send meldning med følgende tekst: *XXXX_SMART_ID*
(Du vil nå få svar med din Holars 120's Smart-ID nummer)
 - d. Åpne smart-security og trykk på knappen **Manage Device** og siden trykk på knappen **Add Device**.
 - e. Fyll ut enhetens navn, telefonnummer og smart-id nummeret som du fikk i ett **SMS**.
 - f. Trykk på Add og la den søke opp din enhet.
 - g. Klart. Du kan nå legge in brukere og administrere vem som får åpne via APP.